

FICHA TÉCNICA

RANGER 260MPX



La Ranger® 260MPX es una poderosa soldadora tipo generador mutiprosesos, lista para las largas jornadas.

CARACTERÍSTICAS:

Motor a Gasolina Kohler® de 23.5 HP a 3600 RPM.

El tamaño compacto ayuda a optimizar operaciones en el lugar de trabajo.

La escala de decibeles bajos ayuda a mejorar la comodidad y seguridad

SALIDA:

CC
CV

DC

10
kWp

9.5
kW

PROCESOS:

MIG, TIG, Electrodo Revestido y Alambre Tubular.



ENTRADA:



Peso	Corriente / voltaje / ciclo de trabajo de salida nominal CC	Corriente / voltaje / ciclo de trabajo de salida nominal CC	Generador Potencia CA	Dimensiones
202 Kg	Corriente constante CD 260 A / 26 V a 100% TIG encendido por toque 260 A / 26 V a 100%	Corriente constante CD 260 A / 26 V a 100%	MONOFÁSICO: 9.5 kW continuos (10 kW Pico) Receptáculo de 39.5 A a 240V	660 x 508 x 914 mm